



CIRCUIT ELECTRIQUE DES TRACTEURS 4100 ET 4600 AVEC CABINE SL 600

1. Faisceau de commande de chauffage - 2. Filtre de déparasitage de la radio - 3. Prise de remorque - 4. Moteur de lave-glace - 5. Faisceau d'aile côté gauche - 6. Centrale clignotante - 7. Faisceau principal arrière - 8. Commutateur d'éclairage de cabine - 9. Emetteur de réservoir auxiliaire - 10. Pompe d'alimentation auxiliaire - 11. Alternateur - 12. Thermostat - 13. Compresseur de conditionnement d'air - 14. Phares - 15. Avertisseur - 16. Emetteur de pression d'huile - 17. Emetteur de température de liquide de refroidissement moteur - 18. Commutateur de colmatage de filtre à air - 19. Thermostat sur collecteur d'admission - 20. Démarreur et relais - 21. Sonde de température de la batterie - 22. Batterie - 23. Jonction de faisceau d'aile arrière - 24. Commutateur de feux stop - 25. Feux de position avant et clignotants - 26. Commutateur de sécurité de démarrage - 27. Faisceau principal avant - 28. Emetteur de jauge du réservoir principal - 29. Connecteur de faisceau d'aile arrière - 30. Faisceau d'aile côté droit - 31. Tableau des instruments - 32. Feux arrière, stop et clignotants - 33. Moteur d'essuie-glace - 34. Haut-parleur - 35. Faisceau de projecteur de labour - 36. Projecteur de labour - 37. Eclairage de la plaque minéralogique - 38. Radio - 39. Antenne - 40. Commutateur de soufflerie de chauffage - 41. Thermo-contact d'évaporateur de conditionnement d'air - 42. Commutateur d'essuie-glace/lave-glace - 43. Eclairage cabine - 44. Moteur de soufflerie de chauffage.

SCHEMA ELECTRIQUE
DES TRACTEURS FORD 4100
ET 4600 AVEC CABINE SL 600
Code des couleurs de câbles

B. Noir	S. Ardoise
G. Vert	U. Bleu
K. Rose	V. Violet
N. Marron	W. Blanc
O. Orange	Y. Jaune
P. Violet	GR. Gris
R. Rouge	LG. Vert clair

Nota : Les câbles repérés « Z » correspondent à des couleurs d'isolants non standards.

SPECIFICATIONS DU CODE
DES FAISCEAUX DE CABLAGE

Nota : Les circuits électriques sont représentés hors tension.

1. Commutateur de démarrage sans thermostart (illustré en position « arrêt »), A. Alimentation, B. Accessoire, C. Démarrage, D. Circuit auxiliaire - 2. Commutateur de démarrage avec thermostart (illustré en position « arrêt ») - 3. Poussoir d'avertisseur - 4. Connecteur du commutateur de démarrage - 5. Relais d'allumage - 6. Tableau des instruments - 7. Thermomètre - 8. Jauge à combustible - 9. Témoin de pression d'huile - 10. Témoin de charge d'alternateur - 11. Résistance (uniquement avec réservoir de combustible auxiliaire) - 12. Diode - 13. Prise de masse du tableau des instruments - 14. Témoin de filtre à air - 15. Régulateur de tension - 16. Eclairage tableau - 17. Connecteur des instruments - 18. Commutateur de signal de détresse - 19. Centrale des clignotants - 20. Témoins - 21. Connecteur, commutateur des clignotants - 22. Commutateur des clignotants - 23. Commutateur d'éclairage - 24. Commutateur de projecteur de labour - 25. Connecteur de commutateur d'éclairage - 26. Connecteur, faisceau arrière principal - 27. Commutateur de feux stop - 28. Clignotant, feux de position (côté droit) - 29. Connecteur de faisceau arrière côté droit - 30. Clignotant feux arrière côté droit - 31. Prise de remorque - 32. Clignotant feux arrière côté gauche - 33. Connecteur faisceau arrière côté gauche - 34. Clignotant feux de position côté gauche - 35. Connecteur, tableau - 36. Pompe d'alimentation auxiliaire - 37. Démarreur - 38. Témoin de filtre à air - 39. Avertisseur - 40. Thermostart - 41. Phare côté droit - 42. Phare côté gauche - 43. Sonde de température de batterie - 44. Solénoïde de démarreur - 45. Liaison fusibles - 46. Alternateur - 47. Emetteur de jauge - 48. Commutateur de sécurité de démarrage - 49. Commutateur de pression d'huile - 50. Batterie - 51. Emetteur de jauge auxiliaire - 52. Emetteur de thermomètre - 53. Moteur de pompe de lave-glace - 54. Thermostat - 55. Embrayage de compresseur de conditionnement d'air - 56. Commutateur de moteur de soufflerie - 57. Commutateur thermostatique - 58. Moteur esuie-glace - 59. Commutateur lave-glace/essuie-glace - 60. Eclairage plaque minéralogique - 61. Eclairage cabine - 62. Commutateur éclairage cabine - 63. Moteur de soufflerie - 64. Projecteur de labour - 65. Haut-parleur - 66. Radio - 67. Liaison fusibles 2 Amp. - 68. Connecteur de pavillon - 69. Boîte à fusibles n° 2 - 70. Boîte à fusibles n° 1.

